

### 特點

- SIM卡隨插即用(內贈轉接卡)·相容各大電信業者。
- 首創USB供電·訊號帶著走。
- 行動熱點基地台·最多可分享給32個設備使用。
- 行動/寬頻上網2合1·兩種訊號來源皆可上網
- 可將4G訊號轉為有線訊號·增添使用便利性。
- 4G下載速度高達150Mbps·上傳達50Mbps。
- 802.11n無線傳輸最高可達300Mbps。
- 定時重啟功能可清除暫存資料·保持高效運作。
- 電壓規格國際通用·方便出國漫遊。
- 極簡外型近似手機大小·亦可壁掛安裝。



型號 / 品名	LR350 / 4G LTE無線路由器
BSMI / NCC認證	D3A682 / CCAH224G0230T8
國際條碼	6952887470404
連接介面	10 / 100Mbps LAN 連接埠 x 2 10 / 100Mbps WAN 連接埠 x 1 SIM卡插槽 ( Mini SIM ) x 1
4G LTE支援頻段	適用於台灣各大電信業者： FDD-LTE：2100 / 1800 / 2600 / 900 / 700 MHz ( B1 / B3 / B7 / B8 / B28 ) TDD-LTE：2600 / 2500 MHz ( B38 / B41 )
4G LTE傳輸速率	最高下載速率：150Mbps 最高上傳速率：50Mbps
無線傳輸標準	IEEE 802.11 b / g / n
無線頻段(台灣地區)	2.4~2.462 GHz
無線傳輸速度	2.4GHz最高可達300Mbps
無線傳輸最大功率 ( dBm )	CE： < 20dBm (2.4GHz)
無線加密/安全	WPA, WPA2, WPA / WPA2 Mixed
電源	DC 9V / 0.8A
天線	WiFi 2.4G天線x 2 4G LTE天線x 2
進階功能	內建固網備援機制 / 遠端管理 / 家長WiFi管理 / 訪客網路管理 / 定時重啟 / 隨插即用 最高可分享給32台設備連線 / MAC管理 / 韌體升級 / 時間設定
LED指示燈號	系統指示燈 x 1
開關 / 按鍵	WPS快速連線 / RST恢復原廠設定值 ( 共用按鍵 ) x 1
電源供應器規格	輸出DC 9V / 0.8A · 輸入AC 100 ~ 240V
產品尺寸(長 x 寬 x 高)	14.2 x 9.5 x 4.1 cm (長 x 寬 x 高 · 不含天線)
包裝內容	LR350產品本體 x 1 / 電源供應器 x 1 / SIM轉接卡 / USB轉DC電源線 ( 0.8m ) x 1 快速安裝手冊 x 1